



## DIMENSIONS ET MONTAGE

Dimensions (mm   inch)	90x90x12   3,5x3,5x0,5
Poids (gr   oz)	90   3,2
Montage	Platine de montage métallique fixée par deux vis + face arrière magnétique

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Utilisation	Conçue pour un usage en intérieur uniquement, dans un endroit sec et aéré
Communication	Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)
Rayon de communication	< 50 m, en fonction de la présence d'obstacles physiques
Type de pile	Pile au lithium CR2430
Durée de vie de la pile	2 à 5 ans, suivant l'utilisation

## BOUTONS

-/+	Diminution/augmentation de l'intensité
λ/v	Boutons polyvalents pour le réglage de la température de couleur de la lumière blanche
1	• Contrôle individuel des luminaires connectés
2	• Contrôle groupé
3	• Contrôle de tous les luminaires connectés
4	• Rappel des scénarios • Rappel des animations

## NORMES

Marquage CE	Oui
LvD	N/A
Reach	Oui
ReD	Oui
RoHS	Oui

Schröder ITERRA XPRESS BLE4 est une interface physique de commande associée au système de contrôle Schröder ITERRA.

Ce commutateur sans fil multifonctionnel fait office de télécommande tout-en-un en donnant accès aux fonctionnalités essentielles de l'application mobile Schröder ITERRA. L'interface comprend huit commandes (2 commandes polyvalentes pour les variations de lumière blanche, 4 scénarios prédéfinis, variation d'intensité vers le haut et vers le bas). Ces commandes peuvent être configurées sans fil avec l'application mobile Schröder ITERRA.

Comme la télécommande Schröder ITERRA XPRESS BLE4 peut contrôler des nœuds à une distance allant jusqu'à 50 mètres, elle offre une grande flexibilité d'installation avec un changement d'emplacement simple à tout moment. Une platine de montage se fixe avec deux vis sur toute surface dure. Elle offre une base pour le dos magnétique de la télécommande Schröder ITERRA XPRESS BLE4.

Fonctionnant comme une télécommande Bluetooth™ augmentée de fonctionnalités pour un éclairage intelligent, l'interface Schröder ITERRA XPRESS BLE4 peut être déplacée, stockée pendant la nuit ou repositionnée à tout moment. La batterie interne fournit une alimentation durable pour la télécommande (jusqu'à 5 ans).

## AVANTAGES CLÉS

- > **'Plug-and-play' : appairage Bluetooth™ basse consommation pour une configuration rapide avec l'application mobile Schröder ITERRA**
- > **8 commandes intégrées pour déclencher divers scénarios d'éclairage**
- > **Montage polyvalent, tout en restant 100% mobile**
- > **Faible consommation d'énergie : batterie interne longue durée**

